

# Mhouse RC2

Éclairage, irrigation et antivol sous contrôle avec une seule radiocommande



Le récepteur RC2 permet de commander à distance des installations d'éclairage, irrigation et antivol à travers le même émetteur TX4 que celui qui est utilisé pour l'automatisation du portail et de la porte de garage.

**La logique de commande est adaptée pour la commande de puissance avec tension de secteur de 230 Vca et une puissance jusqu'à 500 W.**

**Dimensions très réduites :**  
seulement 98x26x20 mm

**Indice de protection :** IP55

**Récepteur radio incorporé :**  
433,92 MHz avec plus de 18 milliards de milliards de combinaisons, possibilité de mémoriser jusqu'à 30 émetteurs.

**Facile à installer** et immédiatement prêt à l'usage.

#### Caractéristiques techniques RC2

Alimentation (Vca)

Puissance (W)

Durée manœuvre (s)

Fonctions programmables (Mode 1)

Fonctions programmables (Mode 2)

Dimensions (mm)

Poids (g)

#### Bornier de connexion interne

#### Fonction d'extinction automatique :

possibilité de programmation de deux temporisateurs indépendants d'un minimum de 0,5 seconde à un maximum d'environ 9 heures.

**Flexibilité maximum** dans la commande moteur avec deux modes de mémorisation des émetteurs:

Mode I : On - Off avec touches distinctes

Mode II : On - Off - Homme mort - Temporisateur

Alimentation (Vca)	230
Puissance (W)	500
Durée manœuvre (s)	Temporisateur 1 Temporisateur 2 de 0,5" à 540'
Fonctions programmables (Mode 1)	On-Off
Fonctions programmables (Mode 2)	On-Off - Homme mort - Temporisateur 1 - Temporisateur 2
Dimensions (mm)	98x26x20
Poids (g)	45

**mhouse**  
4