

# Mhouse DS1

Sicura e intelligente, dal design esclusivo.

Tastiera via radio a codice programmabile.



Tastiera via radio a 13 tasti: praticità d'installazione senza fili. Compatibile con i ricevitori Mhouse con codifica rolling code. Genera 18 miliardi di miliardi di combinazioni, ad autoapprendimento.

**Comoda:** nessun cablaggio da effettuare e una portata di 100 m in spazio libero (35 m all'interno).

**Robusta:** contenitore antivandalico in fusione metallica, IP44.

**Completa:** 3 canali di trasmissione per comandare altrettante automazioni.

**Tastiera illuminabile in scarse condizioni di luce.**

**Sicura:** 9.999.999.999 combinazioni possibili scegliendo un numero composto da 0 a 10 cifre.

**Intelligente:** cambio codici semplicissimo. Lo stesso sistema usato sui telefoni cellulari con codice di riattivazione PUK nel caso venga dimenticato il codice programmato

**Economica:** consumo ridottissimo, la trasmissione si attiva alla pressione di un tasto e si interrompe automaticamente.

## Caratteristiche tecniche DS1

Frequenza (MHz)	433,92 ± 100 KH
Codifica radio	rolling code 64 bit
Portata (m)	100; 35 se all'interno di edifici
Alimentazione	6 Vdc con 2 batterie al litio tipo CR2430
Durata batteria (stimata)	2 anni con 10 trasmissioni al giorno
N. cifre combinazione	da 0 a 10
Grado di protezione (IP)	44
Dimensioni (mm)	65x95x33
Peso (g)	260

